



ARGO BLUETOOTH SLÚCHADLÁ

TLL511241- Užívateľský manuál



Technické špecifikácie

Verzia Bluetooth: v5.0

Bezdrôtový dosah: 10 m

Frekvencia: 2.4 GHz, Class 2

Podporované profily: HFP1.6, HSP, hlasové výzvy, A2DP, AVRCP, iOS monitorovanie stavu batérie

Viacbodová technológia: párovanie a udržiavanie spojenia s dvoma telefónmi, príjem hovorov z oboch telefónov

Doba hovoru: až do 6 hodín

Doba prehrávania hudby: až do 5,5 hodiny

Pohotovostná doba: až do 135 hodín

Doba nabíjania: 2 hodiny

Názov pre párovanie Bluetooth: Tellur Argo

Rozmery výrobku: 60 x 11 x 21 mm

Hmotnosť výrobku: 7 g

Rýchle spustenie

Slúchadlá obsahujú nasledujúce komponenty:

1. Kontrolka LED (červená a modrá)
2. Multifunkčné tlačidlo (MFB)
3. Konektor nabíjania
4. Mikrofón
5. Slúchadlo
6. Gélový nadstavec

Pred použitím slúchadlá nabite. Detaily o nabíjaní nájdete v sekcii Nabíjačka a batéria tohto manuálu.

Pre spárovanie vyberte kompatibilný smartphone alebo iné Bluetooth zariadenie. Detaily o párovaní nájdete v sekcii Základné operácie. Rady: Slúchadlá neskladujte v blízkosti platobných kariet alebo iných magnetických úložísk, hrozí nebezpečenstvo ich zmazania.

Základné funkcie

Zapnutie a párovanie:

Zapnutie slúchadiel: stlačte a podržte tlačidlo a uvoľnite ho, až keď kontrolka LED začne blikať. Slúchadlá hlasom oznámia "Zapnuté" ("Power on"). Slúchadlá automaticky vstúpia do režimu párovania a hlasom Vám oznámia "Párovanie" ("Pairing"), a súčasne LED kontrolka začne červeno a modro blikať.

Pokiaľ do 180 sekúnd nedôjde ku spárovaniu, slúchadlá sa automaticky vypnú, LED kontrolka zhasne a slúchadlá hlasom oznámia "Vypnuté" ("Power off").

Pripojenie: na mobilnom telefóne zapnite Bluetooth a v zozname Bluetooth vyhľadajte názov slúchadiel: Tellur Argo. Zvoľte Tellur Argo a zadajte heslo 0000, ak je vyžadované; (Ak Váš telefón používa Bluetooth vo verzii V2.1 alebo novší, nie je potrebné zadávať heslo).

Prijatie hovoru: slúchadlá pri prijatí hovoru, hlasom oznámia "Prichádzajúci hovor" ("Incoming call") a volajúce číslo. Pre prijatie hovoru stlačte krátko multifunkčné tlačidlo (MFB).

Odmietnutie hovoru: ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, dlho stlačte tlačidlo MFB a uvoľnite ho, až budete počuť tón bzučiaka.

Ukončenie hovoru: počas hovoru krátko stlačte tlačidlo MFB a tým hovor ukončíte.

Prepnutie hovoru: pokiaľ bol hovor prijatý pomocou Bluetooth slúchadiel, dvakrát stlačte tlačidlo MFB a hovor presmerujte do mobilného telefónu. Pre návrat hovoru do Bluetooth slúchadiel, vyššie uvedenú operáciu zopakujte.

Vytáčanie posledného volaného čísla: v pohotovostnom režime dvakrát stlačte tlačidlo MFB a vytočíte naposledy volané číslo.

Funkcia viacbodovej prevádzky: slúchadlá spárujte s telefónom A podľa postupu popísaného v sekcii Pripojenie, potom súčasne na telefóne A a v slúchadlách vypnite Bluetooth. Slúchadlá zapnite a rovnakým postupom ich spárujte s mobilným telefónom B. Po spárovaní slúchadiel s mobilným

telefónom B, zapnite na telefóne A funkciu Bluetooth. Telefón sa automaticky pripojí ku slúchadlám.

Konferenčný hovor s viacerými účastníkmi:

Počas hovoru (hovor A) Vám volá ďalší účastník (hovor B):

1. Jedným stlačením tlačidla MFB ukončíte hovor A a prijmete hovor B.
2. Podržaním tlačidla MFB na 3 sekundy, odmietnete hovor B a pokračujete v hovore A.
3. Tlačidlo MFB stlačte dva krát: prijmete hovor B a podržíte hovor A. Jedným stlačením tlačidla MFB ukončíte hovor B a obnovíte hovor A.

Vypnutie slúchadiel:

Ak sú slúchadlá zapnuté, dlho stlačte tlačidlo MFB, až sa kontrolka LED rozsvieti na červeno a zaznie oznámenie "Power off" (Vypnuté).

Upozornenie na stratu signálu:

Ak sa dostanete mimo signál Bluetooth, zaznie hlasová výzva "Disconnected" (Odpojené), nasledované oznámením "Pairing" (Párovanie) a slúchadlá automaticky vstúpia do režimu párovania.

Nabíjačka a batéria

Pred použitím iného ako dodaného nabíjacieho adaptéra pre nabíjanie slúchadiel, skontrolujte, či spĺňa odporúčané parametre. Doporučené výstupné napätie: DC 5 V + / - 0,25 V a odporúčaný výstupný prúd 100 až 500 mA. Vyššie napätie, ako odporúčané, môže poškodiť slúchadlá.

Upozornenie: Ak je to možné, používajte len odporúčaný nabíjací adaptér. Ostatné nabíjacie adaptéry môžu porušiť podmienky záruky a poškodiť výrobok. Ak je nabíjací kábel dodaný spolu so slúchadlami, pripojte ho k certifikovanej CCC nabíjačke alebo počítaču a nabite slúchadlá.

Nabíjanie batérie

Slúchadlá sú vybavené zabudovanou batériou, ktorú nemožno vymeniť. Batériu sa nepokúšajte zo slúchadiel vyňať; ak tak urobíte, môžete slúchadlá poškodiť. Ak slúchadlá nebudete používať po dlhú dobu, uložte ich na suché, dobre vetrané miesto a každé dva mesiace ich dobite.

1. Ak kontrolka bliká červeno, je batéria vybitá. Ak aj napriek tomu budete slúchadlá používať, môžu sa automaticky vypnúť. Pre nabitie slúchadiel pripojte kábel od nabíjačky k nabíjacímu konektoru slúchadiel.

2. Nabíjačku pripojte do zásuvky rozvodu elektrickej energie.

3. Počas nabíjania svieti kontrolka na červeno.

Ak sa slúchadlá nenabíjajú, odpojte nabíjačku od zásuvky rozvodu elektrickej energie a potom ju opäť pripojte. Slúchadlá sa nabijú na plnú kapacitu približne za 2 hodiny. Po plnom nabití zhasne červená kontrolka a rozsvieti sa modrá kontrolka. Teraz môžete odpojiť nabíjačku od rozvodu elektrickej energie a slúchadlá od nabíjačky.

4. Plne nabitá batéria umožňuje až 6 hodín hovoru alebo môže byť až 135 hodín v pohotovostnom režime. Skutočná doba hovoru a doba pohotovostného režimu môže závisieť na použitom mobilnom telefóne, na nastavení, od použitej metódy a na okolitých vplyvoch.

Riešenie problémov

Popis problému

Príčina

Riešenie

Slúchadlá sa nedajú zapnúť	Batéria je vybitá.	Použite nabíjací adaptér a batériu nabite.
	Doba podržania tlačidla MFB bola príliš krátka.	Tlačidlo MFB stlačte na dlhšiu dobu.

Popis problému	Príčina	Riešenie
Nabíjanie zlyhalo	Konektor napájania nie je správne zasunutý.	Konektor odpojte a znovu pripojte.
Slúchadlá nemožno nájsť, alebo zlyhalo párovanie	Slúchadlá nie sú v režime párovania.	Pri zapínaní podržte tlačidlo MFB na dlhšiu dobu, aby slúchadlá automaticky vstúpili do režimu párovania.
	Bluetooth na mobilnom telefóne hlási chybu.	Reštartujte telefón a zopakujte párovanie.

Rady

1. Na predĺženie životnosti batérie odporúčame batériu nabíjať najmenej raz za mesiac.
2. Na nabíjanie slúchadiel používajte iba dodaný nabíjací adaptér. Použitím iných nekvalitných nabíjacích adaptérov môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel.
3. Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť.
4. So slúchadlami NESPITE. Môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel alebo k zraneniu.
5. Pri riadení vozidla, aby bola zaistená bezpečnosť cestnej premávky, odporúčame používať Bluetooth handsfree. Je nebezpečné používať pri riadení mobilný telefón.
6. Slúchadlá skladujte mimo dosahu detí. Malé súčiastky slúchadiel môžu spôsobiť udusenie alebo iné zranenia.

Informácie o likvidácii a recyklácii



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na Vašom výrobku, literatúre alebo obale Vám pripomína, že všetky elektronické výrobky a batérie na konci svojej životnosti musia byť separované na zberných miestach; nesmú sa vyhadzovať do zmiešaného odpadu s odpadkami z domácností. Je na zodpovednosti koncového užívateľa, ako likviduje použité zariadenia využitím zberných nádob pre zber použitých elektrických a elektronických zariadení a batérií v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami. Správny zber a recyklácia Vášho zariadenia napomáha, aby bol elektronický a elektrický odpad recyklovaný spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály, chráni ľudské zdravie a životné prostredie, zabraňuje nesprávnej manipulácii, náhodnému poškodeniu alebo nesprávnej recyklácii na konci životnosti výrobku.

ABN Systems International

-  Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
-  004.021.233.09.95
-  office@tellur.com
office@abnsystems.ro
-  www.tellur.com

