





Prehľad Výber štiplíkov



Nejskôr odporúčame vyskúšať stredné štiplíky, ktoré vyhovujú väčšine ľudí

(Prvé párovanie)




Obe slúchadlá vyberte z púzdra a opäť ich do púzdra vložte; týmto slúchadlá aktivujete.
Poznámka: ak nabíjanie slúchadiel zlyhá, nabíte ich cez USB kábel (ďalšie detaily nájdete v nasledujúcom kroku).

Ako slúchadlá spárovať

Obe slúchadlá vložte do nabíjacieho púzdra a aby ste ich aktivovali, slúchadlá z púzdra vyberte, automaticky sa zapnú a spárujú. Právě slúchadlo sa automaticky prepne do režimu párovania v okamihu, keď LED ľavého slúchadla zhasne. Na telefóne vyhľadajte QCY-T1_R a kliknite na pripojenie oboch slúchadiel.

(V prípade, že sa vám nepodarí vytvoriť spojenie, vyskúšajte nasledujúci postup).




Obe slúchadlá vypnite, stlačte a podržte tlačidlo MFB na oboch slúchadlách naraz po dobu 20 s (LED bude blikať na červeno a bielo, potom sa vypne a o 10 s neskôr 3 krát blikne červená a biela). Kliknite a podržte obe slúchadlá na 1 s, aby sa zapli (LED dva krát zabliká červená a biela), obe slúchadlá sa automaticky spolu spárujú. Potom sa pravé slúchadlo prepne do režimu párovania (bliká červená a biela LED) potom LED na ľavom slúchadle zhasne. Na telefóne vyhľadajte QCY-T1_R a kliknite na pripojenie slúchadiel k telefónu.

Poznámky: ak párovanie oboch slúchadiel do 20 s zlyhá, slúchadlá se prepnu do režimu párovania (pripojiteľné k telefónu).

Funkcie


Zapnutie

Metóda 1: vybrať slúchadlá z nabíjacieho púzdra sa automaticky zapnú (LED sa natrvalo rozsvieti na bielo).
Metóda 2: slúchadlá vypnite a pre zapnutie podržte tlačidlo MFB no dobu 1 s (LED sa trvalo rozsvieti na bielo).



Vypnutie

Tlačidlo MFB podržte stlačené no dobu 3 s (červená LED sa na 2 s rozsvieti).




Odmietnutie hovoru:

Podržaním tlačidla MFB na 1 s odmietnete prichádzajúci hovor.




Prijatie hovoru:

Stlačením tlačidla MFB prijmete hovor, opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.




Prepínanie zvukového výstupu

Behom hovoru podržte tlačidlo MFB na 1 s na prepnutie zvukového výstupu medzi telefónom a slúchadlami.



Stíšenie - zapnúť/vypnúť

V priebehu hovoru dvakrát stlačte tlačidlo MFB pre zapnutie/vypnutie mikrofónu.



Nasledujúce funkcie môžu byť využívané iba v tomto režime:

Pripojenie jedného slúchadla

Zapnite jedno slúchadlo (LED sa rozsvieti na bielo), kliknite na tlačidlo MFB pre opätovné pripojenie naposledy pripojeného zariadenia, ak bolo nejaké zariadenie pripojené.

Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá vložte do nabíjacieho púzdra (pružinové magnetické kontakty) musia mať dobrý kontakt). LED sa pri nabíjaní trvalo rozsvieti na červeno a úplnom nabití sa na 60 s rozsvieti na bielo.

Nabíjanie púzdra

Púzdro nabíjajte pomocou USB kábla. Pri nabíjaní sa LED rozsvieti na zeleno, a po úplnom nabití zhasne.

Parametre produktu

Model: T1
Operačný dosah: 10 m (vo voľnom priestore) Verzia Bluetooth: V5.0
Doba nabíjania: približne 2 hodiny
Doba pohotovostného režimu: približne 120 hodín. Doba prehrávania hudby: približne 4 hodiny
Typ batérie: li-ion
Bluetooth profil: HFP/HSP/A2DP/AVRCP Kapacita batérie (slúchadlá): 3.7V 43mAh
Kapacita batérie (nabíjacie púzdro): 3.7V 380mAh. Napájanie (nabíjacie púzdro): 5V 500mA
(Všetky technické údaje sa vzťahujú k praktickému výkonu)

Nebezpečné látky a ich obsah v prístroji

Súčiastka	Nebezpečné látky					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Telo	X	O	O	O	O	O
Batéria	O	O	O	O	O	O
Náušníky	O	O	O	O	O	O
Príslušenstvo	O	O	O	O	O	O
Napájací kábel	X	O	O	O	O	O

Tato tabuľka bola vytvorená v súlade s predpisom SJ/T 11364.
O : znamená, že obsah nebezpečnej látky v homogénnom materiáli tejto súčiastky je v limitoch nariadenia GB/T 26572.
X : znamená, že obsah nebezpečnej látky najmenej v jednej časti homogénneho materiálu je mimo limity podľa nariadenia GB/T 26572.

Poznámka: Slúchadlá nepoužívajte v jednom kuse príliš dlho, lebo príliš dlhým používaním, môže dôjsť k poškodeniu vášho sluchu.

Štandardné prevedenie: Q/HL 1-2016 Q/HL 2-2017
Výrobca: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Adresa: Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong, China



Tipy

1. Pred používaním náhľadnej súpravy si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre ďalšie použitie.
2. Pred prvým použitím je nutné úplne nabiť batériu.
3. Ak slúchadlá nebudete používať dlhšie ako dva týždne je nutné pravidelne dobíjať batériu.
4. Pre nabíjanie používajte nabíjačku vyrobenú kvalifikovaným výrobcom.
5. Ak váš telefón nemôže slúchadlá nájsť, skontrolujte, či sú nastavené v režime párovania; ak sú slúchadlá ponechané po dlhú dobu nespárované, ukončí sa režim párovania, opätovne spustíte párovanie; ak sa pri procedúre vyskytne chyba v telefóne, reštartujte ho; ak sa pri procedúre vyskytne chyba v slúchadlách, reštartujte ich.

Upozornenie

1. Slúchadlá nikdy nerozoberajte ani nemeňte z akéhokoľvek dôvodu, zamedzte tým ich poškodeniu.
2. Slúchadlá neskladujte v extrémnych podmienkach (pod 0°C alebo nad 45°C)
3. Zamedzte používaniu kontrolky v blízkosti očí detí alebo zvierat.
4. Slúchadlá nepoužívajte pri búrke, zamedzte tým ich nesprávnej funkcionalite a nebezpečiu elektrického šoku.
5. Na čistenie slúchadiel nepoužívajte chemikálie alebo detergenty.
6. Slúchadlá udržiavajte v suchom prostredí.



FCC ID: RDR-QCY-S1
Made In China