



ARGO BLUETOOTH SLUCHÁTKA

TLL511241- Uživatelský manuál



Technická specifikace

Verze Bluetooth: v5.0

Bezdrátový dosah: 10 m

Frekvence: 2.4 GHz, Class 2

Podporované profily: HFP1.6, HSP, hlasové výzvy, A2DP, AVRCP, iOS monitor stavu baterie

Vícebodová technologie: párování a udržování spojení se dvěma telefony, příjem hovorů z obou telefonů

Doba hovoru: až do 6 hodin

Doba přehrávání hudby: až do 5,5 hodiny

Pohotovostní doba: až do 135 hodin

Doba nabíjení: 2 hodiny

Název pro párování Bluetooth: Tellur Argo

Rozměry výrobku: 60 x 11 x 21 mm

Hmotnost výrobku: 7 g

Rychlé spuštění

Sluchátka obsahují následující součásti:

1. Kontrolka LED (červená a modrá)
2. Multifunkční tlačítko (MFB)
3. Konektor nabíjení
4. Mikrofon
5. Sluchátko
6. Gelový nástavec

Před použitím sluchátka nabijte. Detaily o nabíjení naleznete v sekci Nabíječka a baterie tohoto manuálu.

Pro spárování vyberte kompatibilní smartphone nebo jiné Bluetooth zařízení. Detaily o párování naleznete v sekci Základní operace.

Rady: Sluchátka neskladujte v blízkosti platebních karet nebo jiných magnetických úložišť, hrozí nebezpečí jejich smazání.

Základní operace

Zapnutí a párování:

Zapnutí sluchátek: stiskněte a podržte tlačítko a uvolněte jej až kontrolka LED začne blikat. Sluchátka hlasem oznámí „Zapnuto“ (“Power on”). Sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování a hlasem vám oznámí „Párování“ (“Pairing”), a současně LED kontrolka začne červeně a modře blikat.

Pokud do 180 vteřin nedojde ke spárování, sluchátka se automaticky vypnou, LED kontrolka zhasne a sluchátka hlasem oznámí „Vypnuto“ (“Power off”).

Připojení: na svém mobilním telefonu zapněte Bluetooth a v seznamu Bluetooth vyhledejte název sluchátek: Tellur Argo. Zvolte Tellur Argo a zadejte heslo 0000, pokud je vyžadováno; (pokud váš telefon používá Bluetooth ve verzi V2.1 nebo novější, není zapotřebí zadávat heslo).

Přijetí hovoru: sluchátka, při přijetí hovoru, hlasem oznámí „Příchozí hovor“ (“Incoming call”) a volající číslo. Pro přijetí hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko (MFB).

Odmítnutí hovoru: pokud chcete příchozí hovor odmítnout, dlouze stiskněte tlačítko MFB a uvolněte jej až uslyšíte tón bzučáku.

Ukončení hovoru: během hovoru krátce stiskněte tlačítko MFB a tím hovor ukončíte.

Přepnutí hovoru: pokud byl hovor přijat pomocí Bluetooth sluchátek, dvakrát stiskněte tlačítko MFB a hovor přesměrujte do mobilního telefonu. Pro návrat hovoru do Bluetooth sluchátek, výše uvedenou operaci zopakujte.

Vytáčení posledního volaného čísla:

v pohotovostním režimu dvakrát stiskněte tlačítko MFB a vytočíte naposledy volané číslo.

Funkce vícebodového provozu: sluchátka spárujte s telefonem A podle postupu popsaném v sekci Připojení, pak současně na telefonu A a ve sluchátkách vypněte Bluetooth. Sluchátka zapněte a stejným postupem je spárujte s mobilním telefonem B. Po spárování sluchátek s mobilním

telefonem B, zapněte na telefonu A funkci Bluetooth. Telefon se automaticky připojí ke sluchátkům.

Konferenční hovor s více účastníky:

Během hovoru (hovor A) vám volá další účastník (hovor B):

1. Jedním stisknutím tlačítka MFB ukončíte hovor A a přijmete hovor B.
2. Podržením tlačítka MFB na 3 vteřiny, odmítnete hovor B a pokračujete v hovoru A.
3. Tlačítko MFB stiskněte dva krát: přijmete hovor B a zaparkujete hovor A. Jedním stisknutím tlačítka MFB ukončíte hovor B a obnovíte hovor A.

Vypnutí sluchátek:

Pokud jsou sluchátka zapnutá, dlouze stiskněte tlačítko MFB až se kontrolka LED rozsvítí červeně zazní oznámení "Power off" (Vypnuto).

Upozornění na ztrátu signálu

Pokud se dostanete mimo signál Bluetooth, zazní hlasová výzva "Disconnected" (odpojeno), následované oznámením "Pairing" (párování) a sluchátka automaticky vstoupí do režimu párování.

Nabíječka a baterie

Před použitím jiného než dodaného nabíjecího adaptéru, pro nabíjení sluchátek, zkontrolujte, zda splňuje doporučené parametry. Doporučené výstupní napětí: DC 5 V +/- 0,25 V, a doporučený výstupní proud 100 až 500 mA. Vyšší napětí, než doporučené může poškodit sluchátka.

Upozornění: Pokud je to možné, používejte pouze doporučený nabíjecí adaptér. Ostatní nabíjecí adaptéry mohou porušit podmínky záruky a poškodit výrobek. Pokud je nabíjecí kabel dodán spolu se sluchátkami, připojte jej k CCC certifikované nabíječce nebo počítači a nabíjete sluchátka.

Nabíjení baterie

Sluchátka jsou vybavena zabudovanou baterií, kterou nelze vyměnit. Baterii se nepokoušejte ze sluchátek vyjmout; pokud tak učiníte, můžete sluchátka poškodit. Pokud sluchátka nebudete používat po dlouhou dobu, uložte je na suché, dobře větrané místo a každé dva měsíce je dobijte.

1. Pokud kontrolka bliká červeně, je baterie vybitá. Pokud i přes to budete sluchátka používat, mohou se automaticky vypnout. Pro nabití sluchátek připojte kabel od nabíječky k nabíjecímu konektoru sluchátek.

2. Nabíječku připojte do zásuvky rozvodu elektrické energie.

3. Během nabíjení svítí kontrolka červeně.

Pokud se sluchátka nenabíjejí, odpojte nabíječku od zásuvky rozvodu elektrické energie a pak ji opět připojte. Sluchátka se nabíjí na plnou kapacitu přibližně za 2 hodiny. Po plném nabití zhasne červená kontrolka a rozsvítí se modrá kontrolka. Nyní můžete odpojit nabíječku od rozvodu elektrické energie a sluchátka od nabíječky.

4. Plně nabitá baterie umožňuje až 6 hodin hovoru nebo může být až 135 hodin v pohotovostním režimu. Skutečná doba hovoru a doba pohotovostního režimu může záviset na použitém mobilním telefonu, na nastavení, na použité metodě a na okolních vlivech.

Řešení problémů

Popis problému

Příčina

Řešení

Popis problému	Příčina	Řešení
Sluchátka nelze zapnout	Baterie je vybitá.	Použijte nabíjecí adaptér a baterii nabijte.
	Doba podržení tlačítka MFB byla příliš krátká.	Tlačítko MFB stiskněte na delší dobu.

Popis problému	Příčina	Řešení
Nabíjení selhalo	Konektor napájení není správně zastrčen.	Konektor odpojte a znovu připojte.
Sluchátka nelze nalézt, nebo selhalo párování	Sluchátka nejsou v režimu párování.	Při zapínání podržte tlačítko MFB na delší dobu, aby sluchátka automaticky vstoupily do režimu párování.
	Bluetooth na mobilním telefonu hlásí chybu.	Restartujte telefon a opakujte párování.

Rady

1. Pro prodloužení životnosti baterie doporučujeme baterii nabíjet nejméně jednou za měsíc.
2. K nabíjení sluchátek používejte pouze dodaný nabíjecí adaptér. Použitím jiných nekvalitních nabíjecích adaptérů může dojít k poškození sluchátek.
3. Při používání sluchátek si nastavte vhodnou hlasitost.
4. Se sluchátky NESPĚTE. Může dojít k poškození sluchátek nebo ke zranění.
5. Při řízení vozidla, aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu, doporučujeme používat Bluetooth handsfree. Je nebezpečné používat při řízení mobilní telefon.
6. Sluchátka skladujte mimo dosah dětí. Malé součástky sluchátek mohou způsobit udušení nebo jiné zranění.

Informace o likvidaci a recyklaci



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na vašem výrobku, literatuře nebo obalu vám připomíná, že všechny elektronické výrobky a baterie na konci své životnosti musí být separovány na sběrných místech; nesmí být vyhazovány do směsného odpadu s odpady z domácností. Je na zodpovědnosti koncového uživatele, jak likviduje použitá zařízení využitím sběrných nádob pro sběr použitých elektrických a elektronických zařízení a baterií v souladu s místními zákony a nařízeními. Správný sběr a recyklace vašeho zařízení napomáhá, aby elektronický a elektrický odpad byl recyklován způsobem, který šetří cenné materiály, chrání lidské zdraví a životní prostředí, zabraňuje nesprávné manipulaci, náhodnému poškození nebo nesprávné recyklaci na konci životnosti výrobku.

ABN Systems International

-  Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
-  004.021.233.09.95
-  office@tellur.com
office@abnsystems.ro
-  www.tellur.com

